

# 電磁チャック用整流脱磁コントローラー

## MAGNETIC CHUCK CONTROLLER DEMAGNETIZER

WL-115C-5A WL-115C-10A

用途：

電磁チャック整流脱磁をコントロールします。

特性：

1. 標準型の電磁チャックに適用。
2. 電流容量 5A,10A,15A,20A。脱磁時間 6~15 秒。
3. 電磁チャックの磁力を精密にコントロールする。

LED ライトで電圧を表示する。

4. 吸着力調整（電圧調整）・逆励磁回路スピード調整

※ご用命時は入力電圧 A C 110V 用か 220V 用どちらかお選び下さい。



形 式	入 力 電 圧	出 力		サ イ ズ			質 量
		電 圧	電 流	L	W	H	
WL-115C-5A	AC 110/220V単相	DC0-100V	5 A	200	137	122	3.5kg
WL-115C-10A	A C 100 V	DC0-100V	10 A	200	137	122	3.5kg
HD-510-10A	AC 110/220V単相	DC0-120V	10 A	150	330	260	15kg
HD-510-15A	AC 110/220V単相	DC0-120V	15 A	150	330	260	20kg
HD-510-20A	AC 110/220V単相	DC0-120V	20 A	180	385	295	32kg

HD-510-10A.HD-510-15A.HD-510-20A(遠隔操作スイッチ コード10m付き)

